

Tekniska data

Batterispänning	12 / 18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
DAB+ frekvenser	174.928 - 239.200 MHz
FM-frekvenser	87.5 - 108 MHz
Kapslingsklass	IP64
Mått LxBxH	390 x 585 x 200 mm
Vikt utan batteripaket	8 kg

Standardutrustning

- + Robust byggradio, avsedd för DAB+ och FM
- + Fylligt, klart ljud från 6 högtalare med 2x10 watt, 2x20 watt, 30 watt bas och boost. Individuella equalizerinställningar för högsta ljudkvalitet
- + Automatisk stationssökning. Lagra 10 favoritkanaler
- + Med integrerad laddare för 12/18 V-batterier. Laddaren börjar laddas automatiskt när nätkontakten är ansluten
- + Den batteridrivna byggradion är kompatibel med förvarings- och transportsystemet FLEX STACK PACK. På så sätt kan den enkelt transporteras till byggarbetsplatsen med extra lådor för verktyg och tillbehör. Med snabbkopplingslås som hakar fast i varandra kan du snabbt, flexibelt och utan ansträngning koppla ihop de olika delarna
- + Den belysta displayen är placerad i en vinkel. Detta säkerställer en fri sikt över displayen och bekväm användning, även när den är en del av STACK PACK transportväsksystem
- + Med integrerad Bluetooth®-teknik, AUX-ingång, USB-C port och laddare för smartphones, surfplattor
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 12 V och 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



RD SP 12/18/230

Digital batteridrivna byggradio 10,8 / 18,0 V

Art nr 532813

GTIN 4030293266537