

RD 12/18/230

Radio digitale da cantiere senza fili da 12 / 18 V

Numero d'ordine 532276

GTIN 4030293261167



- + Robusta radio da cantiere, per la ricezione di frequenze DAB+ e FM
- + Potenza degli altoparlanti 2 x 10 Watt e amplificazione dei bassi per un'ottima qualità audio
- + Con display LCD illuminato, strisce luminose con LED colorati, orologio digitale, antenna a scomparsa
- + Con tecnologia Bluetooth® integrata, ingresso AUX, porta USB e caricabatterie per smartphone, tablet
- + Ricerca automatica delle stazioni con possibilità di memorizzare 5 stazioni
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 12 V e 18 V. Fornito senza batteria, caricabatteria

Dati tecnici

Tensione batteria	12 / 18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Frequenze DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Frequenze FM	87.5 - 108 MHz
Classe di protezione	IP64
Dimensioni LxLaxA	369 x 212 x 201 mm
Peso con batteria	4,3 kg

Dotazione

- 1 Alimentatore 230 V 50/60 Hz (496189)
- 1 Cavo AUX