

RD SP 12/18/230

Radio digitale da cantiere senza fili da 12 / 18 V

Numero d'ordine 532813

GTIN 4030293266537



- + Robusta radio da cantiere, per la ricezione di frequenze DAB+ e FM
- + Suono ricco e chiaro da 6 altoparlanti con 2x10 watt, 2x20 watt, 30 watt di bassi e boost. Le impostazioni individuali dell'equalizzatore garantiscono la massima qualità del suono
- + Ricerca automatica delle stazioni con possibilità di memorizzare 10 stazioni
- + Con caricatore integrato per batterie da 12/18 V. Il caricabatterie inizia a caricarsi automaticamente non appena viene utilizzata la spina di rete
- + La radio da cantiere a batterie è compatibile con il sistema di stoccaggio e trasporto FLEX STACK PACK. Ciò significa che può essere facilmente trasportata in cantiere con box aggiuntivi per attrezzi e accessori. Le chiusure rapide a incastro offrono un collegamento rapido, flessibile e senza sforzo dei componenti
- + Il display illuminato è posizionato ad angolo. In questo modo si garantisce una visuale libera del display e un comodo utilizzo, anche quando fa parte del sistema di trasporto STACK PACK
- + Con tecnologia Bluetooth® integrata, ingresso AUX, porta USB-C e carica-batterie per smartphone, tablet
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 12 V e 18 V. Fornito senza batteria, caricabatteria

Dati tecnici

Tensione batteria	12 / 18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prestazioni altoparlanti	90 W
Frequenze DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Frequenze FM	87.5 - 108 MHz
Classe di protezione	IP64
Dimensioni LxLxH	390 x 585 x 200 mm
Peso senza batteria	8 kg

Dotazione