

### Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	12 / 18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
DAB+ frekvenciák	174.928 - 239.200 MHz
FM frekvenciák	87.5 - 108 MHz
Védelmi osztály	IP64
Méretetek SzxHxM	390 x 585 x 200 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	8 kg

### Alapkészlet

- + Robusztus kivitelű rádió DAB+ és FM vétellel
- + Gazdag, tiszta hangzás 6 hangszóróból 2x10 watt, 2x20 watt, 2x30 watt basszussal és erősítéssel. Az egyedi hangszínszabályzó beállítások kiváló hangminőséget biztosítanak
- + Automatikus állomáskeresés és 10 memóriahely
- + Beépített töltővel 12/18 V-os akkumulátorokhoz. A töltő automatikusan megkezd a töltést, amint a hálózati csatlakozót bedugják
- + Az akkus építkezési rádió kompatibilis a FLEX STACK PACK tárolási és szállítási rendszerrel. Ez azt jelenti, hogy könnyen szállítható az építkezésre a szerszámok és tartozékok számára kialakított kiegészítő dobozokkal. A reteszelő gyorscsatlakozó rögzítők gyors, rugalmas és könnyed alkatrészek csatlakoztatását teszik lehetővé
- + A megvilágított kijelző ferdén van elhelyezve. Ez biztosítja a kijelző akadálytalan rálátását és kényelmes kezelést, még akkor is, ha az a STACK PACK szállítórendszer része.
- + Integrált Bluetooth® technológiával, AUX bemenettel, USB-C port és töltő okostelefonok és tabletek számára
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 12 V és 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



## RD SP 12/18/230

Digitális, akkus rádió 10,8 / 18.0 V

Rendelési szám 532813

GTIN 4030293266537