

TL 4000 18.0/230

LED-tornivalaisin 18,0 V

Tilausnumero 530375

GTIN 4030293242999

- + Voimakas johdoton työmaavalo, 3 kirkkausasetusta 1000, 2000 ja 4000 lumen
- + Monitoiminappia voidaan käyttää suoraan työvalona 18 V:n akulla. Voidaan käyttää koukkuun kiinnitettynä tai stativiin asennettuna
- + Valaisimen kolme kahdella kääntöakselilla varustettua paneelia mahdollistavat valokulman vapaan säädön. Näin valo voidaan keskittää haluttuun suuntaan tai tasolle.
- + Työalueen korkeussäätö stativilla 1,1–2,2 m
- + Statiivissa on 1/4"-liitäntä ja sitä voidaan käyttää myös muiden laitteiden, kuten linjalaserin tai kameran jne. kanssa
- + 180° käännettävä valaisin
- + Monitoimikenttä LED-lataustilan näytöllä, aktivointipainikkeella, virtakytkimellä ja USB-C-laturiliitännällä
- + Toisen virtakytkimen avulla valoa voidaan käyttää helposti stativilla, kun se on tarttumiskorkeuden yläpuolella
- + Nopea koota yhden napin painalluksella ja pysyy tukevasti pystyssä kolmella tukijalalla
- + Rakennusvalaisin voidaan myös liittää suoraan tavanomaiseen kylmälaitteen liitäntäkaapeliin (ei sisälly toimitukseen)
- + Sopii käytettäväksi 230 V:lla tai 110/120 V:lla
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimitus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Jännite	230, 110 V
Valovirta	1000/2000/4000 lm
Paino ilman akkuyksikköä	8,2 kg

Toimitusvarustus